



CONTADORA DE MONEDAS "MB-101".

Contadora de monedas económica que permite contar y clasificar monedas a una alta velocidad, hasta 2.500 monedas por minuto.

Sistema de conteo por fricción, la separación de monedas la realiza por diámetro seleccionando una moneda cada vez. Puro programable a cualquier cantidad para embolsar moneda directamente.

Modelo de sobremesa con gran autonomía gracias a su tolva de gran capacidad (aprox. 4.300 monedas).

Diseñada especialmente para el conteo de grandes cantidades de monedas, de gran robustez y fiabilidad de conteo.



Opcionalmente puede incorporar un display externo para el cliente.

Características técnicas.

	MB-101
Alto	240 mm
Ancho	400 mm
Fondo	360 mm
Fabricación	Fibra
Peso	12.5 Kg
Funcionamiento	Electrónico
Velocidad	2.500 mon./minuto
Regulación grosor	Milimétrico por leva universal
Diámetro de la moneda	Mínimo: 14 mm - , Máximo: 34 mm
Grosor de la moneda	Mínimo: 1 mm - Máximo: 3.4 mm
Capacidad de Hopper	Aprox. 4.300 monedas
Consumo	60W
Contador	Electrónico (0-9999)
Regulación diámetro	Milimétrico por leva universal
Programación de paros	Si
Clasifica monedas	Si (por diámetro de mayor a menor)